

Hitsauskaapeliin liittäminen.

Ensin monitoimikaapeli kiinni.

Maadoituskaapeli kiinni miinukseen.

Nyt on kaksi liittintä vielä kytkemättä näiden välille liitetään mukana tullut lyhyt johto, jossa liittimet päässä.

Kone on nyt valmis SUOJAKAASULLISEEN hitsaukseen. + on nyt kytkettynä lankasyötön kautta. Jos hitsataan täytelangalla. Maadoituskaapeli kytketäänkin + napaan ja johdonpätjän vapaa pää siirretään miinukseen, eli napaisuus on nyt vaihtunut kuten pitääkin.

Alla esimerkkikuva Suojakaasulliseen hitsaukseen

